

# Raadio

## DMR108

7.2V – 18V

Töötab Makita akudega või vooluvõrgust. Sobilikud akud on: 7,2V, CXT seeria akud 10,8/12V Max, LXT seeria akud 14,4/18 V. Ei tööta Makita G-seeria akudega!

Varustatud Bluetoothiga, võimaldades juhtmevabalt mobiiltelefonist muusikat mängida. AUX-port MP3-mängija ühendamiseks ja USB-port mobiiltelefoni laadimiseks.



### TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 7,2V	-
Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	7,2 - 18 v
Pinge CXT	✓
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku	2 x 1,5 (AA)
Sagedusvahemik AM	522 - 1629 kHz
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku	28 h
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku	35 h
Võimsustarve	DC12V 1200mA (SE00000101)
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	64
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	282 x 163 x 294 mm

**EAN 0088381817721**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)

### KASUTUSEELISED

- AUX-liitmik.
- LCD-näidik.



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## ■ MUU INFO

Kasutusjuhend

